

Esempi

Viene presentato un esempio di lettura da un sistema SlimLine slave. Viene eseguita la lettura di 16 coils a partire da indirizzo 16#01 dal nodo modbus 1. Il valore dei coils letti è trasferito nell'array **RxCoils**. Terminata la lettura si attiverà per un loop l'uscita logica **Do01M00**.

Definizione variabili

	Name	Type	Address	Array	Init value	Attribute	Description
1	RxCoils	BOOL	Auto	[0..15]	16(0)	..	Rx coils data buffer
2	Errors	UDINT	Auto	No	0	..	Modbus communication errors
3	Fp	FILEP	Auto	No	0	..	File pointer
4	MdbSn	ModbusMaster	Auto	No	0	..	Modbus master FB

Esempio LD (PTP114A620, LD_ModbusMaster)

